

Om hun netwerk te verbeteren heeft Ziggo aanpassingen gedaan aan het netwerk. Als gevolg hiervan moet de Quantis QE317 opnieuw worden geïnstalleerd met de nieuwe gewijzigde instellingen. Eventuele voorkeurszenders zullen hierdoor opnieuw moeten worden opgeslagen.

De herinstallatie is eenvoudig uit te voeren en zullen we hieronder stapsgewijs uitleggen:

- 1) Druk op de knop 'MENU' van de afstandsbediening en druk op de pijltoetsen ▲▼ totdat 'fabrieksinstellingen in het display van de QE317 verschijnt. Druk vervolgens op de 'OK' toets, en nogmaals om te bevestigen.
- 2) De QE317 start opnieuw op en 'Welcome' komt in het display. Bevestig de taal, het land en de operator (Ziggo) door op de 'OK' toets te drukken.
- 3) Wanneer 'Netwerk-ID 04444' in het display komt gebruik je de pijltoetsen ▲▼ en ga je naar beneden tot je modulatie in het display ziet. Gebruikt ditmaal de pijltoetsen ◀▶ om de waarde aan te passen naar '256QAM'. Druk vervolgens op de 'OK' toets.

De QE317 zal nu gaan zoeken naar zenders en deze automatisch opslaan. Wanneer helemaal voltooid zal zender '801 - NPO 1' in beeld komen.

Voorkeurszenders opslaan

Ook de voorkeurszenders opnieuw vastleggen onder een van de 8 stationtoetsen is heel eenvoudig:

- 1) Ga naar de zender die je als een voorkeurszender wilt opslaan.
- 2) Hou vervolgens de stationstoets (S1 - S8) waaronder je de zender wilt opslaan ingedrukt totdat er (bijvoorbeeld) 'Ch 27 -> S6' op het display van de QE317 verschijnt. In dit voorbeeld is de zender opgeslagen onder de S6 toets van de afstandsbediening.

De opgeslagen zender is nu op te roepen door kort op de gekozen stationstoets te drukken.